

## Mini Solder Station

Ziel ist es eine kleine, preisgünstige portable Lötstation zu bauen. Grundlage bildet eine „aktive“ Weller Lötspitze der Serie RT. Sie beinhaltet schon einen Heizer und einen Thermokoppler.

Nominale Leistung: 40W

Preis: 32€

Preis/Leistungsverhältnis: 0,8€/W



Pinbelegung des 3,5mm-Klinkensteckverbinders:

Spitze: Heizelement

Mittelpin: Thermoelement

Schaft: gemeinsame Masse

Das Thermoelement ist nur bei ausgeschaltetem Heizelement zu messen, da sonst erhebliche Messfehler auftreten aufgrund des Spannungsabfalls über die gemeinsame Masse.

Zudem sollte man nicht die billigste Klinkenbuchse verwenden, Strombelastung und mechanischer Halt sollte in Vordergrund stehen. Tipp: Verschiedene Typen ausprobieren, vermeindlich hochwertigere (weil teurere) Buchsen zeigten schlechteren halt als wenig kostenintensivere Varianten.

Erste subjektive Einschätzung des LötKolbens:

- sehr gute Verarbeitung, LötKolben liegt gut in der Hand
- sehr schnelle Erwärmung
- Griffstück erwärmt sich nicht stark
- Temperaturfühler reagiert schnell

### Heizelement

| Temp(°C) | Spannung(mV) |
|----------|--------------|
| 150°C    | 1,2          |
| 200°C    | 2,0          |
| 250°C    | 2,8          |
| 300°C    | 3,5          |
| 350°C    | 4,2          |
| 400°C    | 4,8          |
| 450°C    | 4,6          |

### Prototyp

Der aktuelle Prototyp soll als Beispiel dienen für einen minimalen LötKolbenregler. Er besteht aus einem Mikrocontroller mit internen ADC und 20x Verstärkung, die zusammen mit einer Referenzspannung von 1,1V Auflösungen im mV-Bereich zulassen.

\*TODO: Schaltplan\*

| <b>Bauteil</b>         | <b>Preis</b> | <b>Bezugsquelle</b> |
|------------------------|--------------|---------------------|
| Weller RT4             | 31,89€       | Reichelt            |
| Klinkenbuchse          | 0,94€        | Reichelt            |
| Hohlbuchse             | 0,22€        | Reichelt            |
| 78105                  | -            | Bastelkiste         |
| ATTiny45               | 0,99€        | Reichelt            |
| BC817                  | -            | Bastelkiste         |
| IRF5305                | 0,52€        | Conrad              |
| Kühlkörper             | -            | Bastelkiste         |
| Wärmeleitpad           | 0,19€        | Conrad              |
| Stück SMD-Raster       | -            | Bastelkiste         |
| kleines Plastikgehäuse | -            | Bastelkiste         |
| Hühnerfutter           | -            | Bastelkiste         |

From:  
<http://www.loetlabor-jena.de/> - **Lötlabor Jena**

Permanent link:  
<http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:solderstation:start&rev=1423732282>

Last update: **2015/02/12 09:11**

